



BUREAU
VERITAS

Numer certyfikat: U22-0252

Certyfikat zgodności

Zgłaszający:	KACO new energy GmbH Werner-von-Siemens-Allee 1 74172 Neckarsulm Germany		
Produkt:	Falownik fotowoltaiczny (PV)		
Model:	KACO blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD IIGM KACO blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD IIGB KACO blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD IIGX KACO blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD IIGS KACO blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD FRGX	KACO blueplanet 60.0 TL3 M1 WM OD IIGB KACO blueplanet 60.0 TL3 M1 WM OD IIGM KACO blueplanet 60.0 TL3 M1 WM OD IIGX KACO blueplanet 60.0 TL3 M1 WM OD FRGX KACO blueplanet 60.0 TL3 M1 WM OD TWGB	
Wersja oprogramowania:	V5.80		

Zastosowane przepisy i normy:

EN 50549-1:2019, PN EN 50549-1:2019

Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie

EN 50549-2:2019, PN-EN 50549-2:2019

Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 2: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie

- 4.4 Normalny zakres roboczy
- 4.5 Odporność na zakłócenia
- 4.6 Aktywna reakcja na odchylenie częstotliwości
- 4.7 Odpowiedź mocą na zmianę napięcia
- 4.8 EMC i jakość energii elektrycznej
- 4.9 Zabezpieczenie przyłącza
- 4.10 Podłączenie i rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej
- 4.11 Zaprzestanie i zmniejszenie mocy czynnej w nastawie
- 4.12 Zdalna wymiana informacji

TG3 Rev. 25:2018

Wyznaczanie charakterystyk elektrycznych jednostek i układów wytwórczych, układów magazynowania energii elektrycznej oraz ich elementów w sieciach średniego, wysokiego i najwyższego napięcia

- **Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631** z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016), wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C, D (NC RfG 2016-04-27)

- **Wymogi Ogólnego Stosowania** wynikające z **Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631** z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) – zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r (PSE 2018-12-18).

Uwaga:

Niniejszy certyfikat potwierdza zgodność jednostki wytwórczej w oparciu o NC RfG. Jednakże niektóre wymagania, takie jak tryb pracy wrażliwy na częstotliwość (FSM), moc bierna itp. mogą być stosowane na poziomie zakładu wytwórczego, a ich ocena może wykraczać poza zakres niniejszego certyfikatu. W związku z tym może się zdarzyć, że ocena zgodności jednostki wytwórczej nie obejmuje wszystkich aspektów wymienionych wyżej dokumentów normalizacyjnych, zazwyczaj gdy wymaganie jest oceniane raczej na poziomie zakładu.

Certyfikacji zgodnie z programem certyfikacji NSOP-0032-DEU-ZE-V01 za pomocą wdrożenia wymogów wynikających z zapisów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dn. 14 kwietnia 2016r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG). Program certyfikacji zgodny z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów NC RfG – wersja 1.2 (PTPIREE 2021-04-28).

Numer raportu:	15TH0250-EN50549-1_6, 15TH0250-EN50549-2_2, 15TH0250-TR3_Rev.25_3	Program certyfikacji:	NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Data wydania:	2022-05-04	Okres ważności:	2022-05-04 do 2027-05-03

Instytut certyfikacji

Hamburg, 2022-05-04, Thomas Lammel



Instytut certyfikacji Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17065

Jednostka Bureau Veritas przeprowadzająca badanie posiada akredytację zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025

Częściowa reprezentacja certyfikatu wymaga pisemnej zgody Bureau Veritas Consumer Products Services Niemcy GmbH



BUREAU

VERITAS

Załącznik do certyfikatu zgodności z normą EN 50549-2 Nr. U22-0252

Załącznik

Wyciąg ze sprawozdania z badań zgodnie z normą EN 50549-2

Nr. 15TH0250-EN50549-1_6, 15TH0250-EN50549-2_2,
15TH0250-TR3_Rev.25_3

Dane techniczne jednostki wytwórczej

Wytwórca / wnioskodawca	KACO new energy GmbH Werner-von-Siemens-Allee 1 74172 Neckarsulm Germany			
Prądnica typu	Falownik fotowoltaiczny (PV)			
	KACO blueplanet 50.0 TL3	KACO blueplanet 60.0 TL3	--	--
Zakres napięcia MPP DC [V]	580 - 900	580 - 900	--	--
Maks. napięcia wejściowego DC [V] (fotowoltaiczny)	580 - 1100	580 - 1100	--	--
Prąd wejściowy DC [A] (fotowoltaiczny)	90 Inom / 190 Isc max	107 Inom / 190 Isc max	--	--
Napięcie wyjściowe AC [V]	220 / 380; 230 / 400; 240 / 415 (3/N/PE – 3/PEN); 42 – 68 Hz	220 / 380; 230 / 400; 240 / 415 (3/N/PE – 3/PEN); 42 – 68 Hz	--	--
Prąd wyjściowy AC [A]	3 x 76,5	3 x 90	--	--
Maks. moc pozorna AC [VA]	50000 nom. / 52000 max.	60000	--	--
Wersja oprogramowania	V5.80			
Opis struktury jednostki wytwórczej:	<p>Jednostka generująca energię elektryczną jest wyposażona w filtr EMC po stronie prądu stałego i linii zasilającej. Jednostka generująca energię elektryczną nie posiada izolacji galwanicznej pomiędzy wejściem DC a wyjściem AC. Wyłączenie wyjścia odbywa się z tolerancją na pojedynczy błąd w oparciu o dwa szeregowo połączone przekaźniki w każdej linii fazowej i neutralnej. Umożliwia to bezpieczne odłączenie jednostki wytwórczej od sieci w przypadku wystąpienia błędu.</p>			

BUREAU
VERITAS

Załącznik do certyfikatu zgodności z normą EN 50549-2 Nr. U22-0252

Załącznik

Wyciąg ze sprawozdania z badań zgodnie z normą EN 50549-2

Nr. 15TH0250-EN50549-1_6, 15TH0250-EN50549-2_2,
15TH0250-TR3_Rev.25_3

Zakres oceny i wyniki

Poniższe funkcjonalności z poniższego wykazu zostały ocenione w oparciu o zasady korzystania z certyfikatów urządzeń dla modułów parku energii (PPM) zgodnie z typu A, B, C, D określone w rozdziale 7 i 9 PTPIREE 2021-04-28.

Uwaga:

NC RFG = Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku (NC RFG 2016-04-27)

PSE = Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550. 2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r. (PSE 2018-12-18)

Punkt normy EN 50549-1	Od n.	Parametr	Zakres nastawy falownik	Ustawienie domyślne stosowane dla Polski
4.4.2 Zakres częstotliwości roboczych "PSE Artykuł 13.1(a)(i)" "NC RFG Artykuł 13.1(a)"	A,B	47,0 – 47,5 Hz czas trwania	0 – 20 s	bez ograniczeń
	A,B	47,5 – 48,5 Hz czas trwania	30 – 90 min	bez ograniczeń
	A,B	48,5 – 49,0 Hz czas trwania	30 – 90 min	bez ograniczeń
	A,B	49,0 – 51,0 Hz czas trwania	nie konfigurowalny	bez ograniczeń
	A,B	51,0 – 51,5 Hz czas trwania	30 – 90 min	bez ograniczeń
	A,B	51,5 – 52 Hz czas trwania	0 – 15 min	bez ograniczeń
4.4.3 Wymaganie minimalne dotyczące dostarczania mocy czynnej przy obniżonej częstotliwości "PSE Artykuł 13.4" "NC RFG Artykuł 13.4"	A,B	Próg ograniczenia	49 Hz – 49,5 Hz	Falownik elektroniczny, ograniczenie mocy nie występuje
	A,B	Maksymalna stopień ograniczenia	2 – 10 % P_M/Hz	$\leq 2\%$
4.4.4 Zakres ciągły napięcia roboczego "PSE Artykuł 16.2(a)(i)" "NC RFG Artykuł 16.2(a)(i)"	n.a.	Górna wartość graniczna	--	$1,2 \cdot U_n$
	n.a.	Dolna wartość graniczna	--	$0,7625 \cdot U_n$
4.5.2 Odporność na szybkość zmian częstotliwości (ROCOF) "PSE Artykuł 13.1(b)" "NC RFG Artykuł 13.1(b)"	A,B	Zdolność wytrzymania ROCOF (definiowana za pomocą ruchomego okna pomiarowego o długości 500 ms) technologia wytwarzania niesynchronicznego: technologia wytwarzania synchronicznego	0 – 10 Hz/s	3 Hz/s

* zapoznaj się z arkuszem danych: <https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc>; <https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8199&token=e9c4ed8ecaca6f96125b6176169b30683de34e6a>;

BUREAU
VERITAS

Załącznik do certyfikatu zgodności z normą EN 50549-2 Nr. U22-0252

Załącznik

Wyciąg ze sprawozdania z badań zgodnie z normą EN 50549-2

Nr. 15TH0250-EN50549-1_6, 15TH0250-EN50549-2_2,
15TH0250-TR3_Rev.25_3

4.5.3.2 Instalacja wytwórcza z technologią generacji asynchronicznej (FRT) "PSE Artykuł 14.3(a)(i), 14.3(b), 16.3(a)(i), 16.3(c), 20.2(b)(c), 20.3(a), 21.3(e)" "NC RFG Artykuł 14.3(a), 14.3(b), 16.3(a), 16.3(c), 20.2(b)(c), 20.3(a), 21.3(e)"	B	Wykres przebiegu napięcia w czasie	"PSE Artykuł 14.3(a)(i), 14.3(b)" Typu B	Czas [s]	Napięcie [p.u.]	
				0,15	0,05	
				2,50	0,85	
				"PSE Artykuł 16.3(a)(i), 16.3(b)" Typu C, Typu D	0,15	0,00
				2,50	0,85	
	B	Szybki prąd zwarciov	Wartość znamionowa	72,2 – 86,7 A* (prąd znamionowy) 76 – 90 A* (prąd maksymalny)		
	B	odbudowa mocy czynnej po zwarciu	nie konfigurowalny	rozpoczyna się 90% U_n		
4.6.1 Odpowiedź mocą na podwyższoną częstotliwość (LFM-O) "PSE Artykuł 13.2(a)(b)(f)" "NC RFG Artykuł 13.2"	B	pozakłóceniov odtwarzanie mocy czynnej (czasy liczone od usunięcia zwarcia)	nie konfigurowalny	≤ 100 ms		
	B	Wielkosc odtworzonej mocy czynnej	nie konfigurowalny	≥ 90 %		
	B	Dokładność odtworzenia mocy czynnej	nie konfigurowalny	≤ 10 %		
	B	Wkład mocy biernej ma pierwszeństwo	tak nie	tak		
	A,B	Częstotliwość progowa f_1	50,2 Hz – 52 Hz	50,2 Hz		
4.6.2 Odpowiedź mocą na obniżoną częstotliwość (LFM-U) "PSE Artykuł 15.2(c)(i), (d)(i), (d)(iii), (d)(iv), (d)(v)" "NC RFG Artykuł 15.2(c)(i), (d)(i), (d)(iii), (d)(iv), (d)(v)"	A,B	Statyzm	2 % – 12 %	5 %		
	A,B	Odniesienie mocy	P_M P_{max}	P_{max}		
	n.a.	Celowa zwłoka	0 – 2 s	0 s		
	n.a.	Próg wyłączenia f_{stop}	50,0 Hz – f_1	dezaktywowany		
	n.a.	Czas wyłączenia t_{stop}	0 – 600 s	nie dotyczy		
	A	Akceptacja odłączania etapowego	tak nie	nie		
4.7.2.2 Zdolności "PSE Artykuł 20.2(a), 21.3(b)(i), (c)(i), (c)(iv), (d)(iv), (d)(vi), (d)(vii)" "NC RFG Artykuł 20.2(a), 21.3(b), (c), (c), (d)"	n.a.	Częstotliwość progowa f_1	49,8 Hz – 46 Hz	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający		
	n.a.	Statyzm	2 – 12 %	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający		
	n.a.	Odniesienie mocy	P_M P_{max}	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający		
	n.a.	Celowa zwłoka	0 – 2 s	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający		
4.7.2.2 Zdolności "PSE Artykuł 20.2(a), 21.3(b)(i), (c)(i), (c)(iv), (d)(iv), (d)(vi), (d)(vii)" "NC RFG Artykuł 20.2(a), 21.3(b), (c), (c), (d)"	B	Zakres mocy biernej przewzbudzeniu	0 – 1	0,33 standardowo		
	B	Zakres mocy biernej niedowzbudzeniu	0 – 1	0,33 standardowo		
	B	Zakres mocy czynnej przy przewzbudzeniu	0 – 1	0,9 standardowo		
	B	Zakres mocy czynnej przy niedowzbudzeniu	0 – 1	0,9 standardowo		

* zapoznaj się z arkuszem danych: <https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc>; <https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8199&token=e9c4ed8ecaca6f96125b6176169b30683de34e6a>



BUREAU

VERITAS

Załącznik do certyfikatu zgodności z normą EN 50549-2 Nr. U22-0252

Załącznik

Wyciąg ze sprawozdania z badań zgodnie z normą EN 50549-2

Nr. 15TH0250-EN50549-1_6, 15TH0250-EN50549-2_2,
15TH0250-TR3_Rev.25_3

4.7.2.3 Tryby sterowania	n.a.	Włączony tryb sterowania	Q setp. Q(U) cos φ setp. cos φ (P)	wyłączony włączony wyłączony wyłączony
4.7.2.3.2 Nastawa trybów sterowania	n.a.	Nastawa Q i wzbudzenia	0 – 48 % P _D	0
	n.a.	cos φ nastawa i wzbudzenie	1 – 0,9	1
4.7.2.3.3 Tryby sterowania związane z napięciem	n.a.	Krzywa charakterystyczna	Q(U) P(U)	Q(U) (falownik trójfazowy) 0,0...-0,436 0,92...-0,436 0,94...0,0 1,06...0,0 1,08...0,436 1,2...0,436 wyłączony P(U)
	n.a.	Stała czasowa	3 s – 60 s	10 s
	n.a.	min cos φ	0,0 – 1	0,9
	n.a.	Moc podłączania	0 % – 20 %	dezaktywowany
	n.a.	Moc odłączania	0 % – 20 %	dezaktywowany
4.7.2.3.4 Tryb sterowania związany z mocą	n.a.	Krzywa charakterystyczna	cos φ (P)	wyłączony
4.7.4.2.1 Podtrzymanie napięcia podczas usterek i skoków napięcia Ogólne "PSE Artykuł 20.2(b)(c), 20.3(a)" "NC RFG Artykuł 20.2(b)(c), 20.3(a)"	B	Włączanie	włączony wyłączony	wyłączony
	B	Przebieg w zakresie napięcia statycznego	1,0 U _c – 1,2 U _c	nie dotyczy
	B	Zakres napięcia statycznego podnapięciowy	0,2 U _c – 1,0 U _c	nie dotyczy
	B	Zakres niewrażliwości ΔU50per	0 % – 15 %	5 %
	B	Gradient k1	2 – 10	2
	B	Gradient k2	2 – 10	2
4.7.4.2.1.2 Tryby opcjonalne	n.a.	Priorytet mocy czynnej	włączony wyłączony	wyłączony
	n.a.	Ograniczenie prądu biernego [% prądu znamionowego]	0 % – 100 %	wyłączony
	n.a.	Zerowy próg prądu	20 % U _c – 100 % U _c	wyłączony
4.7.4.2.2 Tryb prądu zerowego dla technologii wytwarzania połączony z przetwornikiem	n.a.	Wyłączenie	włączony wyłączony	wyłączony
	n.a.	Zbyt niskie napięcie zakresu napięcia statycznego	0,2 U _c – 1,0 U _c	0,5 U _c

BUREAU
VERITAS

Załącznik do certyfikatu zgodności z normą EN 50549-2 Nr. U22-0252

Załącznik

Wyciąg ze sprawozdania z badań zgodnie z normą EN 50549-2

Nr. 15TH0250-EN50549-1_6, 15TH0250-EN50549-2_2,
15TH0250-TR3_Rev.25_3

4.9.2 Wymagania w zakresie ochrony napięcia i częstotliwości	B	Próg zbyt niskiego napięcia – stopień 1	$0,2 U_n - 1 U_n$	$0,85 U_n$
	B	Czas pracy zbyt niskiego napięcia – stopień 1	0,1 s – 100 s	1,5 s
	B	Próg zbyt niskiego napięcia – stopień 2	$0,2 U_n - 1 U_n$	nie dotyczy
	B	Czas pracy zbyt niskiego napięcia – stopień 2	0,1 s – 100 s	nie dotyczy
	B	Próg przepięcia stopień 1	$1,0 U_n - 2,0 U_n$	$1,15 U_n$
	B	Czas pracy przepięcia – stopień 1	0,1 s – 100 s	0,1 - 0,2 s
	B	Próg przepięcia stopień 2	$1,0 U_n - 2,0 U_n$	nie dotyczy
	B	Czas pracy przepięcia – stopień 2	0,1 s – 100 s	nie dotyczy
	B	Próg przepięcia: śr. 10 minut ochrony ^a	$1,0 U_n - 2,0 U_n$	$1,1 U_n$
	B	Czas pracy przepięcia: śr. 10 min. ochrony ^a	0,04 – 10 s	10 min (update every 3 s)
	B	Próg zbyt niskiej częstotliwości – stopień 1	44,0 Hz – 50,0 Hz	47,5 Hz
	B	Czas pracy zbyt niskiej częstotliwości – stopień 1	0,1 s – 100 s	0,3 – 0,5 s
	B	Próg zbyt niskiej częstotliwości – stopień 2	44,0 Hz – 50,0 Hz	nie dotyczy
	B	Czas pracy zbyt niskiej częstotliwości - stopień 2	0,1 s – 1000 s	nie dotyczy
	B	Próg zbyt wysokiej częstotliwości – stopień 1	50,0 Hz – 66,0 Hz	52,0 Hz
	B	Czas pracy zbyt wysokiej częstotliwości – stopień 1	0,1 s – 1000 s	0,3 – 0,5 s
	B	Próg zbyt wysokiej częstotliwości – stopień 2	50,0 Hz – 66,0 Hz	nie dotyczy
	B	Czas pracy zbyt wysokiej częstotliwości – stopień 2	0,1 s – 1000 s	nie dotyczy
	B	Zanik napięcia zgodnie z normą EN 62116 (LoM)	0-6000s	2,5 Hz/s (0,5s)
	B	Próg ochrony podnapięciowej składowej zgodnej	20 % – 100 %	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający
B	Czas zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego kolejności zgodnej	0,2 s – 100 s	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający	
B	Próg zabezpieczenia nadnapięciowego składowej przeciwnej	1 % – 100 %	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający	
B	Czas zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego składowej przeciwnej	0,2 s – 100 s	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający	
B	Próg zabezpieczenia nadnapięciowego sekwencji zerowej	0 % – 100 %	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający	
B	Czas zadziałania zabezpieczenia przeciwprzepięciowego sekwencji zerowej	0,2 s – 100 s	Zapewniane przez zewnętrzny przełącznik zabezpieczający	

BUREAU
VERITAS

Załącznik do certyfikatu zgodności z normą EN 50549-2 Nr. U22-0252

Załącznik

Wyciąg ze sprawozdania z badań zgodnie z normą EN 50549-2

Nr. 15TH0250-EN50549-1_6, 15TH0250-EN50549-2_2,
15TH0250-TR3_Rev.25_3

4.10.2 Samoczynne ponowne załączenie po wyzwoleniu "PSE Artykuł 13.7, 14.4(a)" "NC RFG Artykuł 13.7, 14.4"	B	Dolna częstotliwość	47,0 Hz – 50,0 Hz	49,00 Hz
	B	Górna częstotliwość	50,0 Hz – 52,0 Hz	50,05 Hz
	B	Dolne napięcie	0,5 U _n – 1,0 U _n	0,85 U _n
	B	Górne napięcie	1,0 U _n – 1,2 U _n	1,10 U _n
	B	Czas obserwacji	10 s – 600 s	60 s
4.10.3 Rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej "PSE Artykuł 13.7, 14.4(a)" "NC RFG Artykuł 13.7, 14.4"	A,B	Dolna częstotliwość	47,0 Hz – 50,0 Hz	49,00 Hz
	A,B	Górna częstotliwość	50,0 Hz – 52,0 Hz	50,05 Hz
	A,B	Dolne napięcie	0,5 U _n – 1,0 U _n	0,85 U _n
	A,B	Górne napięcie	1,0 U _n – 1,2 U _n	1,10 U _n
	A,B	Czas obserwacji	10 s – 600 s	60 s
4.11.1 Zmniejszenie w nastawie mocy czynnej "PSE Artykuł 13.6, 14.2(b), 15.2 (a)(b)" "NC RFG Artykuł 13.6, 14.2(a)"	A,B	Praca zdalna interfejsu logicznego	tak nie	tak Dostępna jest funkcja "P limit" ograniczająca maksymalną moc wejściową. W razie potrzeby można to wykorzystać do ograniczenia mocy pobieranej przez falownik, np. w celu zarządzania ograniczeniami operatora systemu dystrybucyjnego. "Limit P" jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem protokołu MODBUS/SunSpec model 123 "WMaxLimPct" i komunikacji RS485. Szczegółowe informacje na temat protokołu komunikacyjnego można znaleźć w sekcji "Oprogramowanie" na stronie www.kaconewenergy.de . Uwaga: Wymagane jest dodatkowe wyposażenie.
4.11.2 Redukcja mocy czynnej według nastawy "PSE Artykuł 13.6, 15.2 (a)(b)" "NC RFG Artykuł 13.6, 14.2(a)"	B	Praca zdalna UWAGA: Jeżeli tak, to definicja jest podana przez OSD.	tak nie	tak Dostępna jest funkcja "P limit" ograniczająca maksymalną moc wejściową. W razie potrzeby można to wykorzystać do ograniczenia mocy pobieranej przez falownik, np. w celu zarządzania ograniczeniami operatora systemu dystrybucyjnego. "Limit P" jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem protokołu MODBUS/SunSpec model 123 "WMaxLimPct" i komunikacji RS485. Szczegółowe informacje na temat protokołu komunikacyjnego można znaleźć w sekcji "Oprogramowanie" na stronie www.kaconewenergy.de . Uwaga: Wymagane jest dodatkowe wyposażenie.



BUREAU
VERITAS

Załącznik do certyfikatu zgodności z normą EN 50549-2 Nr. U22-0252

Załącznik

Wyciąg ze sprawozdania z badań zgodnie z normą EN 50549-2

Nr. 15TH0250-EN50549-1_6, 15TH0250-EN50549-2_2,
15TH0250-TR3_Rev.25_3

4.12 Zdalna wymiana informacji "PSE Artykuł 14.5(d)(i)"	B	Zdalna wymiana danych wymagana UWAGA: Typu B, jeśli tak, dalszą definicję podaje OSD Typu C i D, jeśli tak, OSP podaje dalszą definicję	tak nie	tak Uwaga: Jeśli tak, OSD podaje dalszą definicję, a deklarację musi dostarczyć producent. Jeśli tak, OSP podaje dalszą definicję i deklarację, dokumenty musi dostarczyć producent.
--	---	---	-----------	--

Uwaga:

^a Przepięcie stopień - 1: 10 min- średnia wartość odpowiada normie EN 50160.

Norma EN 50549-2:2019, PN-EN 50549-2 na podstawie

- **Rozporządzenie Komisji** (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016), wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C i D (NC RFG 2016-04-27)

- **Wymogi Ogólnego Stosowania** wynikające z **Rozporządzenia Komisji** (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) – zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r (PSE 2018-12-18).

Ustawienia ochrony interfejsu są zabezpieczone hasłem i można je regulować w podanym wyżej zakresie.

W przypadku zastosowania wyżej wymienionych jednostek wytwórczych z zewnętrznym urządzeniem zabezpieczającym, ustawienia zabezpieczeń falowników muszą być wyregulowane zgodnie z deklaracją producenta.

Wszelkie modyfikacje mające wpływ na badania muszą być wskazane przez producenta/dostawcę produktu, aby zapewnić spełnienie przez produkt wszystkich wymagań.